



## Регуляторы мощности ТРИД Т93F

Регуляторы мощности **ТРИД Т93F** предназначены для фазового управления мощностью в индуктивной и резистивной трехфазной нагрузке с номинальным током от 20 А до 180 А.

Фазовое управление мощностью заключается в изменении угла (момента) открытия выходного управляющего элемента относительно фазы напряжения, подаваемого на нагрузку. Сдвиг угла открытия выходных управляющих элементов в сторону начала полупериода сетевой частоты соответствует увеличению мощности, отдаваемой в нагрузку. Сдвиг угла открытия в сторону окончания полупериода соответствует уменьшению мощности.

Выходные управляющие элементы выполнены в виде двух встречных тиристоров, размещённых на общей подложке (SCR-выход) и изготовлены по технологии DCB (direct copper bonding – прямое соединение керамической подложки с медью). Эта технология обеспечивает повышенную устойчивость к изменениям температуры выходных элементов во время работы, что увеличивает надёжность устройства в целом.

Управление регулятором мощности осуществляется стандартными сигналами постоянного тока 4-20 мА или постоянного напряжения 0-5 В или 0-10 В.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МОДЕЛЬНЫЙ РЯД		
Метод управления	Фазовое управление	Модель	Номинальный ток нагрузки, А	Коммутируемое напряжение, В (АС)
Управляющий сигнал	4-20 мА или 0-5 В, 0-10 В			
Коммутируемое напряжение	3 x 230 В (АС)/3 x 400 В (АС)	T93F/23/xx/20	20	3 x 230
Максимальный ток утечки в состоянии: Выкл.	≤10 мА	T93F/40/xx/20	20	3 x 400
Время отклика на входной сигнал	15 мс	T93F/23/xx/30	30	3 x 230
		T93F/40/xx/30	30	3 x 400
Диапазон рабочих температур	-20°C...+70°C	T93F/23/xx/50	50	3 x 230
		T93F/40/xx/50	50	3 x 400
Температура кристалла	≤125°C	T93F/23/xx/75	75	3 x 230
		T93F/40/xx/75	75	3 x 400
Масса	2,2 кг	T93F/23/xx/100	100	3 x 230
		T93F/40/xx/100	100	3 x 400
20, 30, 50 А	4,1 кг	T93F/23/xx/120	120	3 x 230
75,100 А	4,5 кг	T93F/40/xx/120	120	3 x 400
120,150,180 А		T93F/23/xx/150	150	3 x 230
		T93F/40/xx/150	150	3 x 400
		T93F/23/xx/180	180	3 x 230
		T93F/40/xx/180	180	3 x 400

### ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы мощности используются в составе автоматизированных систем управления совместно с различным оборудованием:

- электрические печи и сушильные установки - промышленные печи различного типа, плавильные агрегаты, печи для закалки в солевых ваннах.
- агрегаты и экструзивные прессы для пластмасс, устройств проветривания и смешения, точечной и шовной сварки.
- установки сушки инфракрасным и ультрафиолетовым излучением, ковши для плавки стекла и нагрева, печи для формовки стекла.
- системы автоматического регулирования температуры в различных электронагревательных установках.
- плавный пуска осветительных ламп и управление освещением.
- управления инфракрасными нагревателями, электродвигателями и мн. др.